



A128S : Certificat NF-SSI n° ECS 045 D-A1
A128C : Certificat NF-SSI n° ECS 045 C / CMSI 102 B-C1

A128S

A128C

ECS adressable

ECS/CMSI adressable

Équipement modulaire, compact et économique, le tableau A128 est le premier équipement de contrôle et de signalisation incendie de la gamme AMI2S. Il est conforme aux normes européennes et françaises.

D'une capacité maximale de gestion de 128 points répartis sur 99 adresses de zones, ses qualités d'interactivité et de convivialité sont très appréciées. Il permet de gérer jusqu'à 2 lignes rebouclées ou 4 lignes ouvertes.

Le tableau A128 est associé aux détecteurs adressables ponctuels, multi ponctuels et/ou linéaires de la gamme AMI2S. Grâce à une analyse fine des valeurs de réponse, il permet une signalisation précoce de l'incendie.

Produit facile à mettre en oeuvre et à exploiter grâce à son afficheur Lcd 20 caractères. Décliné en 2 variantes A128S ou A128C avec possibilité de mise en baie 19 pouces.

Caractéristiques techniques principales

Référentiel normatif	EN54-2; EN54-4; EN12094-1 avec le module DEAG
Alimentation principale	230V - 50 Hz
Alimentation secondaire	2 batteries 12V/7Ah (+1 batterie 12V/1.2Ah version C)
Capacité maximum	128 points / 99 zones de détection
Autonomie	12h en veille, 10 min en alarme confirmée
Consommation typique	0,5A max
Dimensions (version VM)	370 x 300 x 118 mm (l x h x p)
Matière - Couleur	ABS - gris RAL7035
Température d'utilisation	de -10°C à +50°C
Humidité acceptable	≤ 93% hr sans condensation
Indice de protection	IP31

Variantes

A128S	ECS adressable. Livré avec 2 batteries 12V/17Ah
A128C	ECS / CMSI adressable. Intègre 1 UGA et 2 fonctions à ruptures sans contrôle. Livré avec 2 batteries 12V/17Ah et 1 batterie 12V/2.1Ah

Options

ED4SV	Module de puissance pour booster les lignes
R7P2	Carte 7 relais préprogrammés
R12P2	Carte 12 relais préprogrammés
APL24-KIT19	Kit de mise en baie 19 pouces

FONCTIONS RÉALISÉES :

- Détection automatique et manuelle, avec alarme technique liée à la détection incendie sur toutes les variantes.
- Evacuation générale - diffusion sonore et 2 fonctions de mise en sécurité incendie (compartimentage et/ou désenfumage - raccordement des DAS à rupture de courant sans contrôle de position) à définir en fonction du type d'établissement (uniquement pour la variante A128C).
- Possibilité de paramétrage manuel

ENTRÉES / SORTIES INTÉGRÉES :

- 2 entrées programmables pour prise en compte de défaut
- 1 sortie surveillée 24V - 0,4 maximum
- 1 sortie alarme feu générale RLT
- 1 sortie dérangement général RLT
- 2 sorties (A128C) ou 3 (A128S) RLT programmables
- 1 port RS485 pour répéteur ALPHA R (boitier FM180)
- 1 port RS232 pour imprimante en série permettant l'impression de l'historique des événements.